

# Разборка ноутбука Asus K50IJ



Ця стаття не є керівництвом до дії. Уся відповідальність за збір і розбір вашого пристрою лежить на вас. Пам'ятайте: після розбору пристрою ви позбудетеся гарантії виробника.

- Зніміть акумулятор. Викрутіть гвинт, що кріпить нижню кришку.



Викрутити чотири гвинти, розташованих на нижній панелі ноутбука і кріплять нижню кришку.



Посуньте нижню кришку в зазначеному напрямку. Зніміть нижню кришку.



Відкривається доступ до модулів пам'яті, жорсткого диска, акумулятора КМОП-пам'яті, вентилятора охолодження, DVD-приводу, карти бездротового зв'язку і радіатора з процесором.



Викрутіть гвинт, що кріпить DVD-привід. Посуньте DVD-привід вправо і витягніть його з корпусу ноутбука.



Викрутити чотири гвинти, що кріплять жорсткий диск. Посуньте жорсткий диск вправо, щоб від'єднати його від розйому на материнській платі.





Вийміть жорсткий диск в зборі корпусу ноутбука. Тепер при необхідності можна витягти жорсткий диск з лотка і замінити його новим. Як видно, це диск з інтерфейсом SATA.





Розведіть в сторони засувки, розташовані з обох сторін модуля пам'яті і, коли модуль пам'яті висунеться з слота під кутом в 30 градусів, акуратно зніміть його. В цій моделі ноутбука встановлений тільки один слот під модуль пам'яті. Схоже на те, що частина пам'яті інтегрована в материнську плату. З упевненістю сказати, що у всіх ноутбуках серії Asus K використовується тільки один слот під модуль пам'яті, я не можу.



Викрутіть три гвинти, що кріплять вентилятор. Від'єднайте кабель вентилятора від материнської плати. Тепер можна зняти вентилятор .



# Зняття Клавіатури

- Щоб зняти клавіатуру, необхідно виконати всі попередні операції по розбиранню. Клавіатура кріпиться за допомогою маленьких засувок на пружинках. На фото вони відзначені жовтими стрілками.



Щоб відкрити засувку, просто натисніть на неї гострим предметом. І одночасно піднімайте клавіатуру вгору



Коли будуть відкриті всі засувки, можна підняти клавіатуру, як показано на наступному малюнку.





Кабель клавіатури затиснутий між білим підставою роз'єму і коричневим фіксуєчим язичком. На наступному малюнку

показаний роз'єм із закритою засувкою.



Посуньте коричневий язичок приблизно на 2 мм вліво (і ні в якому разі не більше). Фіксуючий язичок повинен залишатися на білому підставі. На наступному малюнку показаний роз'єм з відкритою засувкою. Тепер можна від'єднати кабель клавіатури від роз'єму.





Нарешті, акуратно вийміть клавіатуру з корпусу ноутбука і при необхідності замініть її новою клавіатурою.

