

Дисциплина связи. Правила ведения радиообмена

**Приказ МЧС России от 26.12.2018 №633
«Об утверждении и введении в действие
Руководства по радиосвязи Министерства
РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий»**

**Приказ ГУ МЧС России по Новосибирской
области от 04.12.2018 №876
«Об организации радиосетей Главного
управления МЧС России по
Новосибирской области»**

**Дисциплина радиосвязи-
четкое соблюдение
личным составом,
должностными лицами
установленного порядка
ведения радиообмена в
сетях радиосвязи.**

**Контроль ведения
радиообмена
осуществляет главная
радиостанция
территориального органа,
учреждения МЧС России,
органа управления,
подразделения или
организации ФПС ГПС.**

К нарушениям дисциплины связи относятся:

- передача позывных
большее число раз, чем
предусмотрено настоящим
Руководством;(не более 3-х
раз за 1-2мин.).**

- переговоры с абонентами,
не назвавшими свои
ПОЗЫВНЫЕ;
- разглашение ПОЗЫВНЫХ И
НОМИНАЛОВ радиочастот.

**При ведении радиообмена
запрещается:**

- ведение переговоров
неслужебного характера;**
- работа на
нерегламентированных
номиналах радиочастот;**

**-работа без позывных или
с использованием
произвольных позывных;
-передача в эфире
сведений, составляющих
государственную тайну.**

**Сроки и порядок проверки
связи определяются
начальником ГУ в
соответствии с
установленным режимом
работы средств связи.
Внеочередная проверка
связи производится только
с разрешения старшего
диспетчера ЦУКС.**

**По содержанию сообщения
подразделяются на
оперативные и служебные.**

**Обмен оперативными
сообщениями производится
по вопросам управления
подразделениями ГПС и
службами жизнеобеспечения в
их оперативной деятельности.**

**Обмен служебными
сообщениями производится
при установлении и проверке
связи и при решении
вопросов административно-
хозяйственной деятельности
гарнизона.**

**Обмен сообщениями
должен быть кратким.
Ведение разного рода
частных запросов и
частных переговоров
между абонентами
категорически
запрещается.**

**Перечень вопросов, по
которым производится
обмен сообщениями
открытым текстом,
определяется
руководителем
территориального
подразделения или
организации ФПС ГПС.**

**Установление связи
осуществляется по форме:
«Кама! Я Уран! Прием», «Уран!
Кама на приеме!» Или «Уран»
Я «Кама» передавайте**

**Об окончании связи
оператор уведомляет
словами: "Конец связи".**

**Передача сообщений
должна вестись
неторопливо, отчетливо,
внятно. Говорить надо
полным голосом, но не
кричать, так как от крика
нарушается ясность и
четкость передачи.**

**При плохой слышимости и
неясности
труднопроизносимые
слова передаются по
буквам, причем каждая
буква передается
отдельным словом
согласно таблице
распространенных имен:**

А-Анна	Л-Леонид	Ц-Цапля
Б-Борис	М-Михаил	Ч-Человек
В-Василий	Н-Николай	Ш-Шура
Г-Григорий	О-Ольга	Щ-Щука
Д-Дмитрий	П-Павел	Э-Эхо
Е-Елена	Р-Роман	Ю-Юрий
Ж-Женя	С-Семен	Я-Яков
З-Зинаида	Т-Татьяна	Ы-Еры
И-Иван	У-Ульяна	Ь-Мягкий знак
Й-Иван краткий	Ф-Федор	Ъ-
	Твердый знак	
К-Константин	Х-Харитон	

**Передача цифрового
текста производится по
следующим правилам:
- двузначные группы 34,
82 передаются голосом:
тридцать четыре,
восемьдесят два и т.д.;**

**- трехзначные группы
126, 372 - сто двадцать
шесть, триста семьдесят
два и т.д.;**

**- четырехзначные группы
2873, 4594 - двадцать
восемь семьдесят три;
сорок пять девяносто
Четыре и т.д.;**

**- пятизначные группы
32481, 76359 - тридцать
два четыреста
восемьдесят. один;
семьдесят шесть
триста пятьдесят
девять и т.д.;**

**При плохой слышимости
разрешается каждую
цифру передавать
словами единица,
двойка, тройка, четверка,
пятерка, шестерка,
семерка и т.д.**

Оценка качества связи производится по пятибалльной системе:

- 5 - отличная связь (помехи не прослушиваются, слова разборчивы);**
- 4 - хорошая связь (прослушиваются помехи, слова разборчивы);**
- 3 - удовлетворительная связь (сильно прослушиваются помехи, разборчивость недостаточна);**
- 2 - неудовлетворительная связь (помехи настолько велики, что слова разбираются с трудом);**
- 1 - прием невозможен.**

**При неполучении ответа от
вызываемого абонента на
три последовательных
вызова в течение 1-2
минут диспетчер
(радиотелефонист) обязан
доложить на ЦУКС об
отсутствии связи.**

**Все радиостанции
должны работать
только на отведенных
им частотных каналах.**

**Прежде чем начать передачу
радиооператор путем
прослушивания на частоте
своего передатчика должен
убедиться в том, что данная
частота не занята другими
абонентами сети.**

Вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями разрешается только главным радиостанциям и радиостанциям, работающим на месте пожара, а также РТП и радиостанции ПСЧ, в районе выезда которой произошел пожар, в целях вызова дополнительных сил, объявления повышенного номера пожара или уточнения обстановки.

